

## LED MR16



Eigenschappen	Ideaal voor	Voordelen
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Dichroic behuizing</li> <li>» Past in bestaande armaturen</li> <li>» Eenvoudig te bevestigen</li> <li>» Verkrijgbaar in verschillende kleuren</li> <li>» Verschillende openingshoeken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Keukenverlichting</li> <li>» Koofverlichting</li> <li>» Gebruik in caravan</li> <li>» Gebruik in de boot</li> <li>» Beursstands</li> <li>» Wachtkamers</li> <li>» Boven een balie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Verbruikt tot 90% minder energie</li> <li>» Geen warmte afgifte</li> <li>» UV en IR stralingsvrij</li> <li>» Onderhoudsvrij</li> <li>» Schokbestendig</li> <li>» Geen kleurverloop</li> </ul>

Specificaties
<ul style="list-style-type: none"> <li>» MR16 / GU5,3 fitting</li> <li>» 20 of 30 LEDs</li> <li>» Met lenscover (20 LED versie)</li> <li>» 12V DC</li> <li>» Levensduur tot 20.000 uur</li> <li>» 5mm LEDs</li> <li>» CE en RoHS</li> </ul>

Onze 12 volt LED spots zijn alleen geschikt voor installatie in combinatie met een 12V DC transformator. Onderaan deze pagina staan de door ons geadviseerde transformatoren en eventuele dimmers.

De 20LED versie met afdekkapje is ideaal voor gebruik op plaatsen waar hygiëne belangrijk is of waar men lastig bij kan om schoon te maken.

		Wit	Warm Wit	Rood	Groen	Blauw	Geel
<b>Spanning</b>	V	12	12	12	12	12	12
<b>Vermogen</b>	W	2 / 2,5	2 / 2,5	2 / 2,5	2 / 2,5	2 / 2,5	2 / 2,5
<b>Lichtopbrengst</b>	CD	360 / 540	200 / 300	80 / 120	260 / 390	100 / 150	80 / 120
<b>Golflengte</b>	nm	6000K	2700-3400K	625	525	465	590
<b>Aantal LEDs</b>	#	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30
<b>Stralingshoek</b>	°	30	30	30	30	30	30
<b>Afmeting (Ø x H)</b>	mm	50 x 46	50 x 46	50 x 46	50 x 46	50 x 46	50 x 46
<b>Gewicht</b>	gr	40	40	40	40	40	40
<b>Art. Nr. 20 LED</b>		101002001	101002002	101002003	101002004	101002005	101002006
<b>Art. Nr. 30 LED</b>		101003001	101003002	101003003	101003004	101003005	101003006

Te gebruiken met de volgende voedingen	
215002002	PTDC/10/12 12V-9W
215002003	PTDC/40/12 12V-39,6W
215002004	PTDC/60/12 12V-60W

Te gebruiken met de volgende dimmers	
207006003	Osram OT Dim
201002001	12V-10W LED Dimmer